



EMM – 16 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse

Elinstallationer

(Erstatter EMM 06/04)

Juni 2010

MIP

Anvendelse af Installationsstandere hvor der er behov for fleksible installationer

Standere med påbyggede stikkontakter har i mange år været anvendt i kontorlandskaber og lignende steder.

Installationsstandere, som kan opsættes og fjernes efter behov uden brug af værktøj kan tilsluttes stikkontakter i den faste installation i samme rum. Til samme rum regnes også områder over let nedtagelige lofter og under let optagelige hævede gulve.

For sådanne installationsstandere gælder følgende:

- Stikkontakter på installationsstandere skal opfylde konstruktionsbestemmelserne for stikkontakter for fast installation.
- Installationsstanderne må kun anvendes i erhverv og ikke i boliginstallationer.

Installationsstandere, som fastgøres til gulve, vægge eller lofter betragtes som en del af den faste installation. Installationen kan udføres med installationskabel eller med bøjelig ledning udført som fast installation.

For sådanne Installationsstandere gælder følgende:

- Stikkontakter på installationsstandere skal opfylde konstruktionsbestemmelserne for stikkontakter for fast installation.
- Installationsstanderne må kun anvendes i erhverv og ikke i boliginstallationer.
- Installationsstanderne skal tilsluttes den faste installation i en for-greningsdåse eller ved hjælp af installationsstikforbindelser (se EMM Elinstallationer nr. 14/10).
- Tilslutning og frakobling til den faste installation må kun foretages af en autoriseret elinstallatør.
- Ledninger til forsyning af installationsstandere skal ved tilslutningen være mærket på en sådan måde, at de ved ændring af installationen kan identificeres.
- Bøjelige ledninger i den faste installation må ikke forlænges ved anvendelse af stikpropper og forlængerledninger.
- Hvor ledninger tilsluttes i andre rum og derfor føres gennem bygningsdele skal der foretages brandsikker lukning af gennemføringen efter reglerne herfor.

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20

Postboks 1079

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl

www.elmyndighed.gl

Ved projektering og udførelse af installationer hvor man af hensyn til fx fleksibiliteten ønsker at tilslutte Installationsstanderne i andre rum, skal man være opmærksom på, at der kan opstå problemer, såfremt der sker opdeling af lejemål, **idet Grønlands Elmyndighed ikke accepterer, at installationer er fremført i fremmede lejemål, hvortil brugeren ikke har uhindret adgang.**

Man skal endvidere være opmærksom på, at databehandlingsudstyr kan have store lækstrømme og at der derfor kan være særlige krav til installationen og tilslutningen efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 707.

Da der allerede er udført en del installationer, hvor tilslutningen af Installationsstanderne til den faste installation sker til en stikkontakt.

For installationer udført før 1. januar 2005 kan disse stikkontaktforbindelser bibeholdes når de øvrige krav anført i denne meddelelse er opfyldt.

For installationer udført før 1. juni 2010 kan tilslutninger til den faste installation ved hjælp af industristikkontakter efter EN 60309 (tidligere kaldet CEE 17 stikkontakter) eller anden multistikkontakt bibeholdes.

Grønlands Elmyndighed
